加音ホール・小ホール（照明設備）

2024年5月1日現在

調 光 卓	F151（松村電機製） FD対応
マニュアル段	60 CH、3段（JOINT可）、Ａ／Ｂクロス、ピアノＳＷ
記憶シーン数	500シーン
サブフェーダー	20本・50ページ
チェイスモード	2系統20パターン/99ステップ
調光室 位置	２Ｆ・正面上手

名 称	コンセント		負荷回路数	直回路数	常設機材および、特記事項
1SUS （電動）	20Ｃ型	サスパッチ	3kW×12回路		MS×17 台 C8×4台
2SUS （電動）	20Ｃ型	サスパッチ	3kW×12回路		MS×16台 C8×4台
3SUS （電動）	20Ｃ型	サスパッチ	3kW×12回路		MS×17台
１BL（手動）	20Ｃ型	切替	3kW×3回路		下部バトン無し
フロントサイド	20Ｃ型		3kW× ８回路		客席バトン下上 灯体無し
シーリング	20Ｃ型	3台×8回路	3kW×８回路		C８×24台 別途リモコンピン1台 リモコンピン空き回路1回路
ＵＨ （手動）			2kW× 4回路		
ＬＨ	30Ｃ型	上下別	3kW× 8回路		上下各 4回路
FOOT	30Ｃ型		3kW× ３回路		
フロアコンセント	30Ｃ型	上下別	3kW×18回路	上下３・６・９調光室切替	上下各９回路
後コンセント	30Ｃ型		3kW× ４回路		上下各2回路

機 材 名	メーカー	台 数	容 量	タイプ・型番	特 記 事 項
１kWサンビーム	松村	2	1000W		PINルーム（CL）
ソースフォー426スタンド付き	ETC	2	575W		
【移動器具大ホール･小ホール共用】					
ソースフォー(436)	ETC	4	575W		
ソースフォー(426)	ETC	4	575W		
ソースフォー(419)	ETC	4	575W		
スタンド(SS用)Ｃ８	松村	10		SP-2	
スタンド(空)	松村	3		SP-2	
ベース	松村	23			
ハンガー	松村	52			
ロングハンガー	松村	10			
自在ハンガー	松村	6			
FI-6	松村	7	500W		
EQS-10Ⅱ	RDS	2	1000W		
同上用 EDM	RDS	2	15W		雨・雪・雲各2枚
スライドキャリア	RDS	2			
同上用 先玉	RDS	4			OL-4 × 2 OL-6 × 2
ミラーボール 吊用	サウンドハウス	1	球形(20φ)		DMX対応
ストロボ	舞台照明	2	15W	KM-7	
箱波	丸茂	3	500W×2		
LHQ		13			3色配線 6尺

ケーブル	長 さ	本 数	
【配線コード･大ホール･小ホール共用】			
30AC-20AC	5m	21本	
20AC-20AC	2m	3本	
	5m	10本	
30AC-30AC	10m	13本	
	5m	1本	
30AC-20AC2タコ	1m	40本	
20AC-20AC2タコ	1m	22本	
20AC-15A平	1m	4本	
30AC-15A平	1m	4本	
20AC-15平	1ｍ	4本	

その他の機材	